

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Raedian Type 2 horhozható elektromos autó töltő

Elektromos autó töltő

Elektromos autókat biztonsági szempontok végett nem lehetséges közvetlenül váltóáramra kötve tölteni. Az autóba épített fedélzeti töltőberendezés (inverter) alakítja át a váltóáramot egyenárammá, melyet az akkumulátor tárol. Villanyautónkat erre a célra kifejlesztett speciális csatlakozókon keresztül (Type2) tudjuk áramforráshoz csatlakoztatni. Az áramforrás és az autó közé minden esetben szükség van egy töltésvezérlő egységre, amely aktív kommunikációt folytat az autóval. Az aktív töltőkábel egy mobil töltőállomás, amely az autóval kommunikáló töltésvezérlőt és segédberendezéseit tartalmazza.

A csomag tartalma:

A csomag tartalmaz szabványos 3 fázisú aljzathoz csatlakoztatható töltőt, 1 db Type 2 -es, 5 méter hosszú elektromos töltőkábelt. Kérjük, üzembe helyezés előtt alaposan tanulmányozza át ezt a kézikönyvet!

A készülék részei:

- Type 2 (IEC62196-2) szabvány szerinti csatlakozó dugó, beépített töltésvezérlővel.
- Gumi zárókupak
- 5 méter hosszú elektromos kábel
- Konnektor villásdugó (max.: 3x16A)

Általános tudnivalók

Olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót



Ez a használati útmutató a címlapon látható Raedian elektromos autó töltőhöz tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A könnyebb érthetőség kedvéért az elektromos autó töltőre a továbbiakban „töltőként” hivatkozunk.

Használat előtt kérjük olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. Legyen tekintettel még a jármű gyártójának használati útmutatójára is. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez, a töltő, az akkumulátor vagy a jármű károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok betartásával készült. Kövesse az adott országban érvényes irányelveket és törvényeket is. A későbbi használatához őrizze meg a használati útmutatót. Ha a töltőt továbbadja, feltétlenül adja vele együtt a használati útmutatót is.

Biztonság

Rendeltetészerű használat

A töltő kizárólag elektromos autók akkumulátorainak háztartási konnektorból való (max.: 3x16A-es) töltésére alkalmas. Fontos, hogy a hálózati csatlakozó megfelelő keresztmetszetű kábellel legyen kiépítve ahhoz, hogy bírja a 3 x 16A-es terhelést. Mindenképpen nézesse meg a konnektort villanszerelővel a használat megkezdése előtt! A töltendő autónak megfelelő csatlakozóval kell rendelkeznie (Type 2 IEC62196-2 szabvány). Másfajta csatlakozóval szerelt elektromos autót ezzel a töltőkábellel nem szabad tölteni, mivel a csatlakozók érintkezőkiosztása nem egyezik meg, így a biztonságos töltés eltérő típusú csatlakozók esetén nem garantálható. Tartsa a kábelt szárazon, portól és nedvességtől mentes helyen. A töltő IP65 -ös védettséggel rendelkezik. Használat és tárolás közben is meg kell előzni a töltőkábel bármely csatlakozójának víz alá merülését. A töltőkábel kizárólag személyes használatra készült, ipari célra nem alkalmas. Indítási segédeszköznek nem használható.

Az autónak kikapcsolt állapotban kell lennie a töltés megkezdésekor, ellenkező esetben a töltés nem indul el. Töltse fel a kívánt szintre a jármű akkumulátorát, majd távolítsa el a töltőkábelt, mielőtt bekapcsolja (elindítja) az autót. A töltés befejeztével a töltőkábelt minden esetben először az autóból kell kihúzni. A töltőkábelt kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A töltőkészülék nem gyermekeknek való játékszer. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások

 FIGYELMEZTETÉS!

Áramütés veszélye!

A hibás elektromos csatlakoztatás, illetve a túl magas hálózati feszültség áramütéshez vezethet. A töltőkábelt csak előírászerűen szerelt dugaszolóaljzatba szabad csatlakoztatni. A dugaszolóaljzat hálózati feszültségének a töltőkábel típusátlóján megadott értékkel meg kell egyeznie. Csak jól hozzáférhető dugaszolóaljzatba csatlakoztassa a töltőkábelt, hogy gond esetén gyorsan le tudja választani a villamos hálózatról. Ne csatlakoztassa rá a töltőkábelt, ha sérüléseket lát rajta, ha a kábel, illetve a hálózati csatlakozó meghibásodott vagy annak gyanúja áll fenn. Kár esetén a veszélymegelőzés érdekében a töltőkábelt a gyártóval, a forgalmazóval vagy hasonlóan képzett szakemberrel cseréltesse ki.

Ha nem használja, tisztítja vagy ha üzemzavar lép fel, húzza ki a kábelt az autóból, majd a hálózati csatlakozót a dugaszolóaljzatról. A hálózati vagy az autó oldali csatlakozókábelt meghosszabbítani tilos. A töltőkábelt nem szabad külső időkapcsolóval vagy távirányító rendszerrel üzemeltetni. Ne érjen nedves kézzel a hálózati csatlakozóhoz. A hálózati csatlakozót soha ne a hálózati kábelnél, hanem a dugónál fogva húzza ki az aljzatról. Úgy vezesse a hálózati kábelt, hogy senkit ne akadályozzon, ne lehessen benne elesni és véletlenül senki ne rántassa meg. A kábelt ne törje meg és ne rakja éles felületre. Ne tegye ki a töltőkábelt tűznek, hőnek és hosszan tartó 45°C feletti hőmérsékletnek. Csak védett helyen -35° C és +45° C közötti hőmérsékleten használja a töltőkábelt. Ne merítse vízbe a kábelt vagy annak bármely csatlakozóját. Soha ne nyúljon a töltőkábel után, ha az vízbe esett. Ilyen esetben azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

 FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes a gyermekekre és a korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például az idősebb emberekre, és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például a nagyobb gyerekekre).

A töltőkábelt 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, vagy abban az esetben, ha eligazítást kaptak a töltőkábel biztonságos használatára vonatkozóan, és az abban rejlő esetleges veszélyeket megértették. Tisztítást és felhasználati karbantartást gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem végezhet. Gyermekek nem játszhatnak a töltőkábellel. 8 évesnél fiatalabb gyermeket ne engedjen a töltőkábel és a csatlakozóvezeték közelébe. A töltőkábelt gyerekektől elzárva tárolja. Ne engedje, hogy a gyerekek a csomagoló fóliával játsszanak. Játék közben belegabalyodhatnak és megfulladhatnak.

 FIGYELMEZTETÉS!

Tűzveszély!

Elektromos autó töltése közben a töltőkábelben áram folyik keresztül. A töltést szabályosan megszakítani az autóban lévő gomb segítségével lehet. Töltés közben ne húzza ki a kábelt a csatlakozóaljzatból, mert az szikraképződést von maga után, sérülhet a csatlakozó és elektromos tűz is kialakulhat. A töltőkészülék szakszerűtlen használata szikraképződéshez vezethet tüzet okozhat és robbanást válthat ki. A lángot, szikrát kerülje el. A töltőkábelközvetlen közelében ne gyújtson tüzet, ne dohányozzon. Gondoskodjon róla, hogy a töltőkábel használatakor robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes anyagok, pl. benzin vagy oldószer ne gyúlhassanak meg. A töltőkábel csatlakoztatásánál, leválasztásánál vegye figyelembe a használati útmutató utasításait a szikraképződés elkerülése érdekében.

Meghibásodás veszélye!

A töltőkábelben és a környezetében a szakszerűtlen használat kárt tehet. A töltőkábelt csakis megfelelő csatlakozó aljzatba és autóhoz csatlakoztassa. A töltőkábelt ne használja hosszabbítóval. Töltés közben ne húzza ki a töltőkábelt a csatlakozóaljzatból. Mindig először az autóból kell kihúzni. Ne tegye ki a töltőkábelt hosszabb időn át erős napsütésnek.

Első használatba vétel

A töltőkészülék és a csomag tartalmának ellenőrzése

Meghibásodás veszélye!

Ha a csomagolást figyelmetlenül, éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja ki, akkor a töltőkábel megsérülhet. Ezért a csomagolás kinyitásakor nagyon óvatosan járjon el. A töltőkábelt a csomagolásból kivéve ellenőrizze, hogy nem látható-e rajta vagy valamely tartozékán sérülés. Amennyiben igen, ne használja a töltőkábelt és forduljon a forgalmazóhoz. Ellenőrizze, hogy a csomag hiánytalan-e.

Ellenőrzés:

Használatbavétel előtt győződjön meg arról, hogy a töltőkábel sérülésmentes, a csatlakozók mindkét vége és a fali aljzat is száraz, szennyeződésmentes állapotban vannak. Autóhoz való csatlakoztatás előtt mindig győződjön meg arról, hogy a Type 2-es csatlakozó érintkezői szabadok (nincsenek eltömődve) és szennyeződésmentesek.

A töltőkábel működése

Mindig először az áramforráshoz csatlakoztassa a töltőkábelt. Győződjön meg róla, hogy ütközésig benyomta a dugót a csatlakozó aljzatba.

A töltés indítása

A Type1-es töltőcsatlakozó felső részén nagyméretű, fekete színű nyomógomb található (továbbiakban: nyomógomb). Az áramforráshoz való csatlakoztatást követően a vezérlőpanelen a LED (továbbiakban: LED) fénnel jelzi az üzemszerű állapotot. Mielőtt az autóhoz is csatlakozna válassza ki a töltéshez használni kívánt áramerősséget a vezérlőegységen lévő gomb segítségével. Ekkor a kijelzőn 6A/8A/10A/13A vagy 16A jelenik meg. Csak ezután csatlakoztassa a Type 2-es dugót az autóhoz. Az autóhoz való csatlakoztatást követően automatikusan elkezdődik a töltés. Az alapbeállítás 3x16A-es áramerősséget jelent. A töltés megkezdésével a zöld színű LED futófényel jelzi, hogy a töltés folyamatban van.

A kijelzőn töltés során a következő információk olvashatók le – váltakozva jelenik meg:

- vezérlőegység hőmérséklete °C -ban;
- felvett teljesítmény kWh-ban;
- eltelt idő másodpercben;
- töltési áramerősség A-ban;

Töltőáram manuális kiválasztása

A töltő alkalmas arra, hogy a felhasználó fázisonként 6A/8A/10A/13A/16A-ra állítsa be a töltőáramot. A vezérlőpanelen található a kijelző alatt a nyomógomb. Csak akkor kell megnyomni, ha egyénileg szeretné beállítani a töltőáram erősségét.

Beállítás

A töltőáram erősségének kiválasztásához először húzza ki a Type 2 töltőkábel az autóból, majd nyomja meg a vezérlőpanelen a "Current" gombot és a kijelzőt figyelve addig nyomja a gombot, amíg a kívánt áramerősséget nem látja. Majd engedje el a nyomógombot és a töltőkábel annyi amperrel fog tölteni, amennyit beállított. A legkisebb töltőáram 6A. A töltőáram erősségének állítása töltés közben nem lehetséges!

A töltés időzítése

Amennyiben a töltés nem azonnal, hanem egy későbbi időpontban szeretnénk elindítani, azt a hálózati és az autóhoz történő csatlakoztatás után a "Delay" gombbal tehetjük meg, 15 perces lépésekben. A töltő késleltetett elindításához először húzza ki a Type 2 töltőkábelt az autóból. A töltés időzítésének beállítása töltés közben nem lehetséges!

A töltés vége, készenléti mód.

A töltés végeztével elegendő a csatlakozót az autóból kihúzni. (Előtte a reteszt-ha van –az autóban ki kell oldani!) A töltőkábel igény esetén maradhat áram alatt a csatlakozóaljzathoz csatlakoztatva. Az autóról való leválasztáskor a töltés leáll és a töltőkábel készenléti módba kapcsol.

Biztonsági előírások

Készenléti módban az autó oldali Type 2-es csatlakozó érintkezőin nincs nagyfeszültségű áram. A nagyfeszültségű váltóáramot a töltő kizárólag elektromos autóra való csatlakozást követően, sikeres kommunikáció után kapcsolja rá a Type2-es dugó végére. Ügyeljen arra, hogy a töltőkábel végén található Type 2-es csatlakozó dugó gumi kupakját mindig helyezze vissza, megelőzve, hogy a csatlakozó belseje valamivel eltömődjön vagy beszennyeződjön.

A töltőkábel cseppálló, esőben is használható. Fokozottan ügyeljen arra, hogy a töltőkábel vége vízbe ne kerüljön, mert a csatlakozó érintkezőin nincs ugyan nagyfeszültség, de a belsejében igen. Vízbe mártani vagy vízszaggal locsolni tilos, mert ezekben az esetekben fennállhat az áramütés veszélye. Legyen elővigyázatos különösen autómosás, padló felmosás esetén vagy medence közelében. El kell kerülni a töltőkábel végének víz alá merülését. Ha előfordulhat a töltőkábel víz alá merülésének veszélye, húzza ki a készüléket a konnektorból! Elektromos autó töltésére használjon elektromos csatlakozó elé szereltessen fel a hálózatra életvédelmi relét (Fi-relé)! Ajánlott „A” típusú 30mA-es hibaáram-védő kapcsoló felszerelése, amely megakadályozhatja, hogy bárkit halálos áramütés érjen.

Tisztítás és karbantartás



Áramütés veszélye!

A töltőkábel rendeltetésellenes használata sérülésekhez, balesethez vezethet. Tisztítás előtt válassza le a töltőkábelt az autóról és a villamos hálózatról.

Rövidzárlat veszélye!

A burkolat alá beszivárgó víz rövidzárlatot okozhat, kárt tehet a töltőkábelben. Ne merítse vízbe és folyadékba a töltőkábelt és csatlakozódugókat. Ügyeljen arra, hogy ne kerüljön víz a csatlakozóházba.

Meghibásodás veszélye!

A szakszerűtlen használat kárt tehet a töltőkábelben és az elektromos hálózatban. Ne használjon agresszív tisztítószeret, fém vagy műanyag sörtéjű kefét, éles, fém tisztítóeszközt, kést, kemény spatulát és más hasonló tárgyakat. Ezek károsíthatják a felületet. Tisztítás előtt húzza ki a hálózati dugót. A töltőkábelt száraz, puha, szőszmentes törlőkendővel tisztítsa. Csak erős szennyeződésnél használjon nedves, jól kifacsart ruhát és enyhe, nem dörzshatású tisztítószeret. Végül jól szárítsa meg a töltőkábelt.

Tárolás

A töltőkészüléket száraz helyen, napfénytől, portól védve -25° C és +45° C közötti hőmérsékleten tárolja.

Hibakeresés

 **FIGYELMEZTETÉS!**

Áramütés veszélye!

Az elromlott töltőkábel szakszerűtlen javítása, javítás közben és a töltőkábel használata során is okozhat sérüléseket. Ne nyissa fel a készülék házát, hanem bízza szakemberre a javítást. Forduljon a forgalmazóhoz vagy szakszervizhez. Nem érvényesíthető garanciális és jótállási igény önhatalmán végzett javítás, szakszerűtlen csatlakoztatás vagy hibás kezelés esetén. A javításhoz csak olyan alkatrészeket szabad használni, amelyek megfelelnek az eredeti készülékadatoknak. A töltőn és a kábelben olyan elektromos és mechanikus részegységek találhatóak, amelyek nélkülözhetetlenek a veszélyforrások elleni védelemhez.

Hiba	Lehetséges ok	Elhárítás
A töltőkábel nem működik.	A hálózati csatlakozó nincs rendesen bedugva a dugaszolóaljzatba.	A hálózati csatlakozót húzza ki, majd dugja be rendesen a dugaszolóaljzatba.
	A dugaszolóaljzatban nincs áram.	Ellenőrizze a dugaszolóaljzatot másik készülékkel.

Az itt nem felsorolt zavarok esetén kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz. Ügyféltanácsadóink szívesen állnak rendelkezésére. Szerviz címünk megtalálható a jótállási feltételeknél.

Műszaki adatok

Modell: Raedian Type2 elektromos autó töltő + kábel + EVSE (IC-CPD)

Védelmi osztály: II.

Hálózati csatlakozás:

-Bemeneti feszültség: 380 v

-Teljesítmény: 11 kW


-Kábelhossz: 500 cm

Autócsatlakozás:

- Kimenő feszültség: 380 V
- Teljesítmény alapbeállítás: max.11 kW
- Töltőáram alapbeállítás: 3x16A
- Töltőáram egyéni beállítás: 6A, 10A, 12A és 16A
- Teljesítmény egyéni beállítás: 4,1 –11 kW-ig
- Fázisok száma: 3

Megfelelőségi nyilatkozat

Az EU megfelelőségi nyilatkozat szükség esetén az útmutató végén feltüntetett címen

 igényelhető.

Leselejtezés

A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Töltőkészülék leselejtezés



(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba! Amennyiben a töltő és kábel használhatatlanná válik, a törvény előírásai szerint minden felhasználó köteles a háztartási hulladéktól elkülönítve a legközelebbi gyűjtőállomáson leadni. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újrahasznosítása, és megelőzhető a környezet károsítása. Az elektromos készülékek ezért vannak ellátva az itt látható jelöléssel.

