

## Lenovo thinkplus LivePods LP76

Lenovo

### Termékleírás

BT verzió: V5.3

Átviteli távolság: ≥ Akár 10 m

A meghajtó átmérője: φ13 mm

Impedancia: 32Ω

Mikrofon típusa: Szilícium mikrofon (MEMS mikrofon)

Mikrofon érzékenysége: -32dB±3dB

Hangszóró teljesítménye: 20mW\*2

S/N arány: ≥70DB

THD: ≤5%

Frekvenciaválasz: 20Hz-20KHz

Játékidő: kb 4 óra

Fülhallgató akkumulátora: 85 mAh

Töltőház akkumuláció: 440mAh

(Minden műszaki adat a tényleges teljesítmény függvénye)

### A csomag tartalma

BBT Fülhallgató x2

USB Töltő kábe x1

Töltő doboz x1

Manual x2

**FELHASZNÁLÓI ÚTMUTATÓ**  
Kérjük, figyelmesen olvassa el az összes utasítást, és őrizze meg későbbi használatra

### Használati útmutató

(1) Ne kísérelje meg szétszerelni az egységet és egyetlen alkatrészt sem cserélni, kivéve, ha a kézikönyvben szerepel a működési mód.

(2) Ne tegye ki a készüléket folyadékknak, nedvességnek vagy nedvességnek, mivel ez nem vízálló termék.

(3) Válassza le az egységet a Bluetooth-eszközről, és vigye biztonságos helyre, ha folyadék kerül a készülék belsejébe.

(4) Ne szerelje össze vagy szedje szét az egységet az áramütés elkerülése érdekében, ha víz került a kezére.

(5) Ne tegye ki az egységet rendkívül magas hőmérsékletnek, és ne dobja tűzbe, mert az robbanást okozhat.

(6) Ne helyezze az egységet elektromágneses zavaró környezetbe, hogy elkerülje a hibás működést.

### Használati utasítás

#### 1. Bekapcsolás

1. módszer: Húzza ki mindkét fülhallgatót a töltőtökből, a fülhallgató automatikusan bekapcsol.

2. módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 2s a fülhallgató bekapcsolásához

**Megjegyzés:** Amikor a fülhallgató töltés alatt van, nem lehet bekapcsolni.

#### 2. Kikapcsolás

1. módszer: Nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot 3s a fülhallgató kikapcsolásához.

2. módszer: Helyezze vissza a fülhallgatót a töltőtökbbe, a fülhallgató automatikusan kikapcsol.

**Megjegyzés:** A fülhallgató kikapcsol, ha kb.5 percig nem kap jelet.

A fülhallgató kikapcsol, ha a távolság meghaladja a 10-12 métert, és kb. 5 perc.

#### 3. TWS párosítás (R&L fülhallgató TWS párosítás)

Húzza ki mindkét fülhallgatót a töltőtökből, a fülhallgatók 5 másodpercen belül automatikusan bekapcsolnak és sikeresen párosulnak egymással.

**Megjegyzés:** Ha az R&L fülhallgatók párosítása nem sikerül egy ideig bekapcsolás után, nyomja meg és tartsa lenyomva az MF gombot mindkét fülhallgatón 5s a fülhallgató kikapcsolásához. Ezután kapcsolja be újra mindkét fülhallgatót, automatikusan párosulnak egymással.

#### 4. Két fülhallgató automatikus kapcsolója:

A bal és jobb oldali fülhallgató párosítása után a töltőtökbbe helyezett bármelyik fülhallgató kikapcsol.

A fülhallgató nincs a töltőtökbbe helyezve, normálisan működik.

#### 5. Csatlakozás a BT-hez:

Kapcsolja be a BT eszközt, és keresse meg a „联想thinkplus-LP40”-et a párosításhoz.

#### 6. Zene lejátszása

Előző műsorszám A bal fülhallgató MF gombjának háromszori rövid megnyomásával visszatérhet az előző számhoz

Következő szám A jobb oldali fülhallgató MF gombjának 3-szori rövid megnyomásával a következő számra léphet

Hangerő növelése Nyomja meg röviden a jobb fülhallgató MF gombját kétszer a hangerő növeléséhez

Hangerő csökkentése Röviden nyomja meg a bal fülhallgató MF gombját 2-szer a hangerő csökkentéséhez

Szünet/lejátszás Az egyik fülhallgató MF gombjának rövid megnyomásával folytathatja a zenét

7. Kihangosító funkció (két fülhallgató párosítva) Veszélyes anyagok megnevezése és tartalma a jótállási nyilatkozatban 6. Túlterhelés miatti leválasztás vagy szakadás;

Bejövő hívás fogadása: Bármely Earpod termék MF gombjának rövid megnyomásával fogadhatja a bejövő hívást.

8. Égés vagy vízbe merülés jeleit mutató termékek;

Bejövő hívás elutasítása Nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját 2 másodpercig, majd engedje el

A termék normál használata során káros anyagok fordultak elő. Hívás befejezése: Telefonbeszélgetése után röviden nyomja meg az MF Pb Hg Cd Cr(VI) PBB PBDE 11 gombot. Ha a termék eredeti azonosító címkéjét megváltoztatják bármelyik fülhallgatón.

#### 8. Kihangosító funkció (egy fülhallgató)

Bejövő hívás fogadása: Bármely fülhallgató MF gombjának rövid lenyomása bejövő hívás fogadásához.

Bejövő hívás elutasítása: Nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját 2 másodpercig, majd engedje el

Hívás befejezése: Telefonbeszélgetése után röviden nyomja meg bármelyik fülhallgató MF gombját.

9. Aktív SIRI hangasszisztens: (Csak az IOS rendszert támogatja)

A hangsegéd aktiválása: érintse meg a Többfunkciós gombot 1,5 másodpercig a bekapcsoláshoz.

A hangsegéd kikapcsolása: a hangfunkció aktiválása után, Nyomja meg röviden a gombot 1,5 másodpercig a kikapcsoláshoz.

10. Fülhallgatók töltése amikor a fülhallgatót a töltőtökbbe helyezi, Nincs jelzőlámpa, A töltőtök zöld fényel, ami a normál töltést mutatja.

11. Töltse fel a töltőtöket

Töltse fel a töltőtöket, pirosan villog. Teljes töltés után a piros lámpa mindig világít.

Nyomatott áramköri lap alkatrészek\*: beleértve a nyomtatott áramköri kártyákat és alkatrészeit, az elektronikus alkatrészeket stb., A termék típusától függően előfordulhat, hogy a megvásárolt termék nem tartalmazza az összes fenti összetevőt.

Lenovo thinkplus kapcsolt vállalkozásokhoz tartozik a Lenovo Grouphoz.

Az említett egyéb védjegyek, cégnevek, termékek vagy szolgáltatások neve a Lenovo Group vagy más vállalat kapcsolt vállalkozásainak védjegye lehet.

Copyright 2024 Lenovo Group és licencadói. Minden jog fenntartva.

thinkplus